

Generador eléctrico Pramac ES4000 230V

Combustible: gasolina

Tensión de salida: 220 V

Potencia nominal: 2,6kW

Potencia máxima: 3,1kW

Alternador: síncrono

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX200

Desplazamiento del motor: 196 cm

Potencia: 6,5 hp

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 1,57 l/h / al 100 % de carga, 1,18 l/h al 75 % de carga /

Volumen del depósito de combustible: 11 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 7,01 h / a 100 % de carga, 9,32 h al 75 % de carga /

Refrigeración del motor: aire

Número de tomas (220/380V) : 2 uds

Nivel de protección: IP 23

Nivel de ruido: 95 dB

Dimensiones: 623x409x500 mm

Peso: 43 kg