

Altavoz Behringer Nekkst K8

Color

Destino: Monitor

Monitoreo de campo cercano

Instalacin: estante

Datos tcnicos

Tipo: activo

Nmero de canales: 1.0

Nmero de altavoces: 2

Nmero de bandas: 2

Frecuencia de cruce: 3 kHz

Potencia / frecuencia

Potencia mxima del amplificador: 150W

Rango de frecuencia general: 40 - 20000 Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: laberinto acstico ajuste de agudos ajuste de graves

Conectores

Entradas: RCA Conector (6.35 mm) y XLR

General

Dimetro del tweeter: 25 mm

Dimetro del woofer (LF/MF): 203 mm

Material de acabado: MDF

Dimensiones del altavoz frontal (HxWxD): 39x26x32 cm

Peso: 8,7 kg

Funciones y caractersticas adicionales del sistema de altavoces: Ajuste de sensibilidad de entrada (de +6 a -6 dB) Ajuste de nivel a una frecuencia de 60 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de baja frecuencia a 300 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de compensacin de sala a 8000 Hz (+2 a -4 dB) - Alta frecuencia Ajuste de sensibilidad de entrada (+6 a -6 dB) Ajuste de nivel a 60 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de baja frecuencia a 300 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de compensacin de sala a 8000 Hz (+2 a -4 dB) - Alta frecuencia Ajuste de sensibilidad de entrada (+6 a -6 dB) Ajuste de nivel a 60 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de baja frecuencia a 300 Hz (0 a -6 dB) - Ajuste de nivel de compensacin de sala a 8000 Hz (+2 a -4 dB) - Alta frecuencia