

SAI PowerWalker Inverter 2000

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: convencional

Iniciar sesión

Tensión de entrada: Monofásica (220 V)

Rango de tensión de entrada: 90-280V

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexión directa): ninguna

Salir

Tensión de salida: Monofásica (220 V)

Potencia máxima de salida: 2000 VA

Potencia de salida efectiva: 1200 W

Ajuste de voltaje:

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Salida frecuencia: 50-60 Hz

Tomas de reserva: 1 ud

Batería

Sin batería incluida

Tensión de batería externa: 24 V

Arranque en frío:

Conectando batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos protección contra sobrecarga filtrado de ruido alarma audible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (AlxAxPr): 80x255x224 mm

Peso: 2,5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg