

Generador eléctrico Pramac ES5000 230V

Combustible: gasolina

Tensión de salida: 220 V

Potencia nominal: 3,9 kW

Potencia máxima: 4,6 kW

Alternador: síncrono

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX270

Cilindrada: 270 cm³

Potencia: 9 hp

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 2,22 l/h / al 100 % de carga, 1,66 l/h al 75 % de carga /

Volumen del depósito de combustible: 11 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 4,95 h / a 100 % de carga, 6,63 h al 75 % de carga /

Refrigeración del motor: aire

Número de salidas (220/380 V): 2 uds

Nivel de protección: IP 23

Nivel de ruido : 97 dB

Dimensiones: 729x500x536 mm

Peso: 61 kg