

Amplificador HiFiMan EF-100

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base de elemento: hbrido

Tipo de Impara: 6N3J

Parmetros del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz / +/- 1dB /

Potencia por canal (4) : 9W

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada principal: 47 k

Conectores

Entradas: USB B

Al amplificador (principal): RCA

A la acstica: 2 piezas

En auriculares: 6.35 mm (conector)

Panel frontal: fuera a auriculares

Caractersticas y capacidades

Opcional: Conexin directa (By-pass/Directo)

General

Fuente de alimentacin: interna

Funciones y caractersticas adicionales del amplificador: Entrada mini -Jack 3,5 mm Potencia de salida a auriculares 32 ohm - 2000 mW Impedancia de auriculares recomendada 32 - 300 ohm