Equipo de sonido FBT J 12A

Color
Propsito: concierto
Instalacin: de pie
Especificaciones
Tipo: activo
Nmero de canales: 1.0
Nmero de altavoces: 2
Nmero de bandas: 2
Frecuencia de cruce: 2kHz
Potencia / frecuencia
Potencia mxima del amplificador: 450W
Potencia total: 370W
Rango de frecuencia general: 50 - 20000 Hz
Diseo
Caractersticas de diseo : inversor de fasediseo de bocina
Conectores
Entradas: Jack (6.35 mm) y XLR
Salidas: XLR balanceado
General
Dimetro del tweeter: 25 mm
Dimetro del woofer (LF/MF): 320 mm
Dimensiones de los altavoces frontales (HxWxD): 66x41x39 cm
Peso: 13,7 kg
Funciones y caractersticas adicionales del sistema de altavoces: Posibilidad de conectar un micrfonoProcesamiento de seal digital con 4 presets (original, Floor/vocal, boost/ lounge, club/DJ) Nivel mximo de presin de sonido: 128 dBboost/lounge, club/DJ) Nivel mximo de presin de sonido - 128 dBboost/lounge, club/DJ) Nivel mximo de presin de sonido - 128 dB