

Equipo de sonido FBT J 12A

Color

Propósito: concierto

Instalación: de pie

Especificaciones

Tipo: activo

Número de canales: 1.0

Número de altavoces: 2

Número de bandas: 2

Frecuencia de cruce: 2kHz

Potencia / frecuencia

Potencia máxima del amplificador: 450W

Potencia total: 370W

Rango de frecuencia general: 50 - 20000 Hz

Diseño

Características de diseño : inversor de fase diseño de bocina

Conectores

Entradas: Jack (6.35 mm) y XLR

Salidas: XLR balanceado

General

Diámetro del tweeter: 25 mm

Diámetro del woofer (LF/MF): 320 mm

Dimensiones de los altavoces frontales (HxWxD): 66x41x39 cm

Peso: 13,7 kg

Funciones y características adicionales del sistema de altavoces: Posibilidad de conectar un micrófono
Procesamiento de señal digital con 4 presets (original, Floor/vocal, boost/ lounge, club/DJ)
Nivel máximo de presión de sonido: 128 dB boost/lounge, club/DJ
Nivel máximo de presión de sonido - 128 dB boost/lounge, club/DJ
Nivel máximo de presión de sonido - 128 dB