

# Sistema de sonido FBT J 8A

Color

Propósito: concierto

Instalar: estante

Especificaciones

Tipo: activo

Número de canales: 1.0

Número de altavoces: 2

Número de bandas: 2

Frecuencia de cruce: 2,5 kHz

Potencia / frecuencia

Potencia máxima del amplificador: 250W

Potencia total: 190W

Rango de frecuencia general: 60 - 20000 Hz

Diseño

Características de diseño : inversor de fase diseño de bocina

Conectores

Entradas: Jack (6.35 mm) y XLR

Salidas: XLR balanceado

General

Diámetro del tweeter: 25 mm

Diámetro del woofer (LF/MF): 203 mm

Dimensiones de los altavoces frontales (HxWxD): 42x26x25 cm

Peso: 8,2 kg

Funciones y características adicionales del sistema de altavoces: Posibilidad de conectar un micrófono  
Nivel máximo de presión sonora - 124 dB