

# Amplificador EAR V12

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base de elemento: tubo

Tipo de Impara: 6BQ5, 12AX7

Parámetros amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 12 - 60000 Hz

Potencia por canal (8): 50W

Potencia por canal (4): 50W

Relación señal/ruido: 93 dB

Factor de amortiguamiento: 10

Distorsión armónica: 0,03 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 400 mV/47 k

Conectores

RCA: 5 pares

Acústica: 2 piezas

REC (al dispositivo de grabación): 1 par

Funciones y características

Ajustes: ajuste de nivel

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 200 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 420x440x135 mm

Peso: 22 kg