## **Amplificador EAR V12**

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base de elemento: tubo

Tipo de Impara: 6BQ5, 12AX7

Parmetros amplificador Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 12 - 60000 Hz

Potencia por canal (8): 50W Potencia por canal (4): 50W Relacin seal/ruido: 93 dB

Factor de amortiguamiento: 10

Distorsin armnica: 0,03 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de Inea: 400 mV47 k

Conectores RCA: 5 pares Acstica: 2 piezas

REC (al dispositivo de grabacin)): 1 par

Funciones y caractersticas Ajustes: ajuste de nivel

General

Fuente de alimentacin: interna Consumo de energa: 200 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 420x440x135 mm

Peso: 22 kg