

Amplificador EAR 834

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: EL34S, ECC85, ECC83

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 15 - 40000 Hz

Potencia por canal (8): 50 W

Relación señal/ruido: 85 dB

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 200 mV/47 k

Conectores

RCA: 6 pares

A altavoces : 2 piezas

REC (para dispositivo de grabación): 1 par

Funciones y características

Ajustes: ajuste de nivel

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 200 W

Dimensiones (AnxPrxA): 405x405x150 mm

Peso: 20 kg