

Sistema de sonido B&W 686

Destino: Inicio

Instalacin: Estante

Datos tcnicos

Tipo: pasivo

Nmero de canales: conjunto 2.0

Nmero de altavoces: 2

Nmero de bandas: 2

Sensibilidad: 84 dB

Impedancia: 8

Cruce frecuencia: 4 kHz

Potencia / Frecuencia

Frontal: 100W/ch

Potencia mxima del amplificador: 200W

Potencia nominal total: 200W

Rango de frecuencia total: 55 - 22000Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: blindaje magntico inversor de fase

General

Dimetro del tweeter: 25 mm

Dimetro del woofer (woofer/gama media): 130 mm

Dimensiones de los altavoces frontales (AlxAnxPr): 27x17x28 cm

Peso: 4,9 kg

9 kg

9 kg