

Amplificador Phonic MAX 1000

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz / + 0, - 1 dB /

Potencia por canal (8): 200W / 600W puentado /

Potencia por canal (4): 300W

Factor de amortiguamiento: 300

Factor de distorsión armónica: 0.01 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 20 k

Entrada de línea: 10 k

Conectores

Al amplificador (principal): XLR/Jack

Salidas: Speakon

Acústico: 2 uds.

Panel frontal: indicadores

Características y funciones

Ajustes: ajustar la sensibilidad de entrada / cada canal /

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo)

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 600 W

Dimensión de montaje: 2U

Dimensiones (WxDxH): 483x415x88 mm

Peso: 14,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg