

Generador Fogo F 3001

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 2,5kW

Potencia mxima: 2,8kW

Alternador: snrono

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Fogo R201

Cilindrada: 196 cm

Potencia: 7 hp

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 1,1 l/h / al 75 % de carga /

Capacidad del tanque de combustible: 3.3 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 3 h / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Nmero de tomas (220/380V): 2 uds

Tomas de 220V: 2 uds. 16A

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 65 dB / a 7 m /

Dimensiones: 520x405x415 mm

Peso: 38 kg