

Generador Fogo FM 3001R

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 2,4 kW

Alternador: sincro

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Mitsubishi GT600

Desplazamiento del motor: 181 cm

Potencia: 6 CV

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 1,2 l / h / al 75 % de carga /

Volumen del deposito de combustible: 3,8 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 3.1 h / al 75 % de carga /

Refrigeracion del motor: aire

Caracteristicas y caracteristicas

Funciones: regulador automatico de voltaje (AVR)

Total

Nmero de tomas (220/380V): 2 uds

Proteccion : IP 23

Nivel de ruido: 96 dB

Dimensiones: 650x510x470 mm

Peso: 43 kg

Modificaciones del modelo: Modelo FM 3001 - sin regulador de voltaje automatico (AVR) Modelo FM 3001 R — hay un regulador de voltaje automatico (AVR)