

# Generador Kruzer TH 6500E

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 5 kW

Potencia mxima: 5,5 kW

Alternador: snrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Kruzer TH 188F

Tamao del motor : 389 cm

Potencia: 13 CV

Tipo de arranque: Elctrico motor de arranque

Consumo de combustible: 1.8 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 25 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 13 h

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y caractersticas

Funciones: Salida de 12 V CCRegulador automtico de voltaje (AVR)Pantalla hormetrovoltmetro

General

Nmero de tomas (220/380V): 2 uds

Nivel de proteccin: IP 24

Nivel de ruido: 73 dB / a 7 m /

Dimensiones: 695x525x540 mm

Peso: 84 kg

Modificaciones del modelo: Modelo TH 6500 - tipo de arranque manual, voltaje de salida de 220 V

Modelo TH 6500E - arranque elctrico, voltaje de salida de 220 V Modelo THT 6500 - arranque

manual escribe,Salida 380V THT 6500E - arranque elctrico, salida 380V