

Generador Rato R5500

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 5 kW

Potencia mxima: 5,5 kW

Alternador: snrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Rato R390

Tamao del motor: 389 cm

Potencia: 13 HP

Tipo de inicio: Manual

Consumo de combustible: 3.12 l/h / al 100 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 25 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 8 h / al 100 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Salida de CC (CC 12 V) regulador de voltaje automtico (AVR)voltmetro

General

Nmero de tomas (220/380V): 2 uds

Nivel de ruido: 72 dB / a 7 m /

Dimensiones: 683x540x542 mm

Peso: 78,5 kg

Modificaciones del modelo: modelo R5500 - tipo de arranque manual Modelo R5500D - tipo de arranque elctrico Modelo R5500 - tipo de arranque manual Modelo R5500D - tipo de arranque elctrico Modelo R5500 - tipo de arranque manual Modelo R5500D - tipo de arranque elctrico