

Amplificador Apart MA200

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Propósito: informativo

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 4

Rango de frecuencia: 40 - 25000 Hz / +1/-3 dB /

Potencia por canal (8) : 200W

Potencia por canal (100/70V): 200W / 200W /

Potencia por canal (50/25V): 200W

Factor de distorsión armónica: 0.3 %

Conectores

Entradas: Euroblock / 2 piezas /

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 4 piezas / 2 piezas - combinado con TRS /

Disparador: 1 pieza

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Para acústica: 5 piezas

REC (para dispositivo de grabación): 1 par

Panel frontal: indicadores de toma de entrada de audio

Características y características

Ajustes: ajuste de graves Ajuste HF Ajuste de sensibilidad de entrada Ajuste de nivel

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Directo) Limitador

General

Fuente de alimentación: interna/externa

Consumo de energía: 760 W

Dimensiones (AnxPrxAI) : 430x356x88 mm

Peso: 12,1 kg

Características y capacidades adicionales del amplificador: Conector de entrada DIN