

Amplificador Cyrus Mono X 300

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 1

Rango de frecuencia: 1 – 300000 Hz / - 3dB /

Potencia por canal (8): 235W

Potencia por canal (4): 365W

Relación señal-ruido (Principal): 116 dB

Factor de distorsión armónica: 0.004 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 1780mV/20k

Entrada de línea: 890mV/47k

Preout: 808mV

Conectores

Entradas: RS-232

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Salidas: del preamplificador (Pre-Amp)

Acústica: 2 piezas

Características y capacidades

Modo: conexión directa (By-pass/Direct) conexión de altavoz adicional Bi-Wiring

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 750W

Consumo en espera: 1W

Dimensiones (AnxPrxA): 360x215x73 mm

Peso: 6.4 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: Conectores de entrada y salida MC-BUS para la administración de energía de los dispositivos conectados