

Amplificador Electrocompaniet EC 4,8

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 1 – 200000 Hz

Distorsión armónica: 0,002 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 47 k

Entrada de línea: 47 k

Salida de previo: 0,1 k

Conectores

RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 4 piezas

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp)

REC (al dispositivo de grabación): 1 par

XLR (balanceado): 2 piezas

Panel frontal: Pantalla

Características y funciones

Ajustes: ajuste de nivel

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 30 W / sin carga /

Dimensiones (AnxPrxAI): 483x368x76 mm

Peso: 9 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: 3 conectores SPAC para conectar a otros productos de Electrocompaniet Conector DATA para actualizaciones de software vía computadora Conector REMOTE CHARGE (USB) para recargar el control remoto Opcional: control remoto control remoto control remoto