

Equipo de sonido Yamaha CM10V

Color

Propósito: concierto / escenario monitor /

Instalación: suelo

Datos técnicos

Tipo: pasivo

Número de canales: 1.0

Número de altavoces: 2

Número de bandas: 2

Sensibilidad: 96 dB

Impedancia: 8 ohmios

Cruce de frecuencia: 1,8 kHz

Potencia/frecuencia

Potencia máxima del amplificador: 500W

Potencia nominal total: 250W

Rango de frecuencia general: 70 - 20000 Hz

Diseño

Características de diseño: inversor de fase diseño de bocina

Conectores

Entradas: Conector (6.35 mm) Speakon

Tomas: Jack (6,35 mm) Speakon

General

Diámetro de la pinza: 25 mm

Diámetro del altavoz (LF/MF): 254 mm

Dimensiones del altavoz frontal (HxWxD): 35x55,6x27,3 cm

Peso: 13,3 kg