

Amplificador de auriculares ART HeadAmp VI Pro

Tipo: estacionario

Número de canales: 6 piezas

Especificaciones:

Impedancia de los auriculares: 32 – 600 ohmios

Potencia (600 ohmios): 150 mW

Potencia (32 ohmios): 500 mW

Rango de frecuencia: 20 - 50000 Hz / + 0, - 2 dB /

Rango dinámico: 101 dB

Funciones

Ajuste de graves

Ajuste de agudos

Ajuste de balance

Ajuste de nivel: Rueda

Conectores

Entradas : Conector (6,35 mm) / 3 piezas /XLR / 2 piezas /

Tomas: Conector (6,35 mm) / 2 uds /XLR / 2 uds /

Salidas de auriculares: Jack (6,35 mm) 12 uds / 6 en el panel frontal,6 en la parte posterior /

Potencia

Tipo de alimentación: Fuente de alimentación

General

Cuerpo metálico

Consumo de energía: 18W

Dimensiones: 483x191x45 mm

Peso: 3100 g