

AV-receptor TeacAG-L800

Color

Tipo de dispositivo: AV- receptor

Procesador

Multizona

Especificaciones

Nmero de canales: 5.1

Potencia por canal: 50W / 6 /

Relacin seal-ruido: 70 dB

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / + 1,- 3 dB /

Reproductor multimedia y sintonizador

Sintonizador y reproduccion: Radio AM/FM

Comunicaciones (interfaz)

Interfaces: Negociacion de control remoto

Compatibilidad con decodificadores

Decodificadores: Dolby DigitalDolby Pro Logic IIDTS

Entradas

RCA: 4 pares

Coaxial S/P-DIF: 1 pieza

Optica: 2 piezas

Compuesto: 4 piezas

S- Video: 4 piezas

Salidas

RCA: 3 pares

Coaxial S/P-DIF: 1 pieza

Optica: 1 pieza

Compuesto: 3 piezas

S-Video: 3 piezas

En auriculares: 3.5 mm (miniconector)

Panel frontal

Salida de auriculares

General

Consumo de energia: 100 W

Consumo en espera: 2,5 W

Aprendizaje del control remoto

Mostrar control remoto

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 275x331x111 mm

Peso: 3,8 kg