

# Generador Atlas Copco P 6500

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 5 kW

Potencia mxima: 5,5 kW

Alternador: sncono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Atlas Copco

Tamao del motor: 389 cm

Potencia: 13 CV

Tipo de arranque: Arranque elctrico

Consumo de combustible: 2,4 l/h / al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 25 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 10.2 horas / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y caractersticas

Funciones: regulador automtico de voltaje (AVR) contador de horas

General

Nmero de tomas (220/380 V): 3 piezas

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 675x540x540 mm

Peso: 79 kg

Modificaciones del modelo: Modelo P 6500 - tensin de salida de 220 V Modelo P 6500T - tensin de salida de 380 V Modelo P 6500 - Salida de 220 V P 6500T - Salida de 380 V Modelo P 6500 - Salida de 220 V P 6500T - Salida de 380 V