

Amplificador Crown DCi4|600

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propósito: concierto/informativo

Elemento base: transistor

Ajustes del amplificador

Número de canales: 4

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / $\pm 0,25$ dB /

Potencia por canal (8) : 600W / En puente - 1200W /

Potencia por canal (4): 600W / En puente - 600W /

Potencia por canal (2): 300W

Potencia por canal (100/70V): 600W / 600W /

Relación señal-ruido (principal): 104dB

Factor de amortiguamiento: 1000

Factor de distorsión armónica: 0.35 %

Conectores

Al amplificador (principal): Euroblock

Disparador: 1 pc

A la acústica: 4 piezas

Panel frontal: indicadores

Características y capacidades

Ajustes: ajustar la ganancia de entrada / cada canal /

Avanzado: conexión directa (By-pass/Direct)

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 287 W / 1/3 de potencia /

Consumo en espera: 1W

Tamaño de instalación: 2U

Dimensiones (AnxPrxAI) : 483x356x89 mm

Peso: 9,12 kg

12 kg

12 kg

12 kg

12 kg

12 kg

12 kg