

# Amplificador Chord Electronics CPA 3000

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 3 – 200000 Hz / - 3 dB /

Relación señal/ruido: 93 dB

Factor de distorsión armónica : 0,002 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 94 k

Entrada de línea: 47 k

Salida de previo: 0,1 k

Conectores

RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 8 piezas

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp)

REC ( a la grabadora)): 1 par

XLR (balanceado): 4 piezas

Salida de disparo: 2 piezas

Panel frontal: pantalla

Características y características

Ajustes: ajuste de balance/ajuste de nivel

Opcional: Conexión directa (By-pass/Direct) Conexión de altavoz adicional

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 50 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) : 420x355x88 mm

Peso: 10 kg

Altavoz adicional

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 50W

Dimensiones (WxDxH): 420x355x88 mm

Peso: 10 kg

Altavoz adicional

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: interna

Consumo de energia: 50W

Dimensiones (WxDxH): 420x355x88 mm

Peso: 10 kg