

Amplificador Gato Audio PRD-3

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 100000 Hz / - 0,5 dB /

Relación señal/ruido (principal): 110 dB

Distorsión armónica : 0.001 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 40 k

Entrada de línea: 20 k

Conectores

Entradas: USB Bcoaxial S/P-DIFóptico

RCA: 2 pares

XLR (balanceado): 2 piezas

Disparador: 1 pieza

Salidas: preamplificadores (Pre-Amp)

XLR (balanceado): 4 piezas

Panel frontal: Pantalla

Características y funciones

Ajustes: ajuste de nivel

Avanzado: conexión de altavoz adicional

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 30 W

Consumo en modo tiempo de espera: 1 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 325x420x105 mm

Peso: 7 kg