

Amplificador Gold Note PA-1175

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 1 - 100000 Hz / \pm 1 dB /

Potencia por canal (8): 175W / 350W en puente /

Relación señal-ruido (principal): 110dB

Factor de amortiguamiento: 250

Factor de distorsión armónica: 0.01 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 4000mV47k

Entrada de línea: 1000mV47k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Acústica: 2 piezas

Características y ventajas

Conexión adicional: Directa (By-pass/Directa)

General

Fuente de alimentación: interna

Alimentación consumo: 600W

Consumo en espera: 1W

Dimensiones (AnxPrxAI): 425x370x135 mm

Peso: 25 kg

: Interno

Consumo de energía: 600 W

Consumo en espera: 1 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 425x370x135 mm

Peso: 25 kg

: Interno

Consumo de energía: 600 W

Consumo en espera: 1 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 425x370x135 mm

Peso: 25 kg