

# Amplificador Marantz HD-AMP1

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 2 – 50000 Hz / - 3 dB /

Potencia por canal (8): 35W

Señal/ruido : 105 dB

Distorsión armónica: 0,05 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 200mV20k

Conectores

Entradas: USB Bcoaxial S/P-DIFóptico / 2 piezas /

RCA: 2 par

Salidas: a subwoofer

A acústica: 2 piezas

A los auriculares: 6.35 mm (Jack)

Panel frontal: pantalla salida de auriculares

Características y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Avanzado: control de dispositivos externos

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 55 W

Consumo en espera: 0,3 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 304x352x107 mm

Peso: 5,8 kg

Funciones adicionales y características del amplificador: Reproductor de medios USB incorporado Conector de entrada USB (tipo A) en el panel frontal Reproductor multimedia USB incorporado Entrada USB (tipo A) en el panel frontal Reproductor multimedia USB incorporado Entrada USB (tipo A) en el panel frontal 3 W

Dimensiones (WxDxH): 304x352x107 mm

Peso: 5,8 kg

Características y capacidades adicionales del amplificador: Reproductor multimedia USB incorporado Entrada USB (tipo A) en el panel frontal 3 W

Dimensiones (WxDxH): 304x352x107 mm

Peso: 5,8 kg

Características y capacidades adicionales del amplificador: Reproductor multimedia USB

incorporado Entrada USB (tipo A) en el panel frontal