

Amplificador McIntosh MC2KW

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal / en fuentes de alimentacin /

Parámetros del amplificador

Número de canales : 1

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / - 0,25 dB /

Potencia por canal (8): 2000W

Potencia por canal (4): 2000W

Potencia por canal (2): 2000W

Relación señal/ruido (principal): 123dB / RCA, 127dB - XLR /

Factor de amortiguamiento: 40

Factor de distorsión armónica: 0.005 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 5000mV10k

Entrada de línea: 2500mV10k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Disparador: 1 pieza

Salidas: Preamplificador (Preamplificador)

Acústico : 3 piezas

XLR (balanceado): 1 pieza

Salida de disparo: 1 pieza

Panel frontal: Indicadores de dígitos

Características y características

Opcional: Conexión directa (By-pass/Direct) Conexión de altavoz adicional Bicableado

General

Material del chasis: acero

Fuente de alimentación: externa / 2 uds /

Consumo en espera: 0.5 W

Dimensiones (WxDxH): 451x625x313 mm

Peso: 55,8 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: Peso de la fuente de alimentación: 57,6 kg

Dimensiones de la fuente de alimentación: 451x625x313 mm