

Amplificador Audio Analogue Puccini Anniversary

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 80000 Hz / - 3dB /

Potencia por canal (8): 80W

Potencia por canal (4): 160W

Potencia por canal (2) : 300 W

Relación señal/ruido: 110 dB

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 490 mV/47 k

Conectores

RCA: 4 pares

XLR (equilibrado): 2 piezas

Acústica: 2 piezas

Frontalpanel: indicadores

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo en espera: 0,7 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 445x390x120mm

Peso : 18 kg