

# Motor Loncin G200F

## Parámetros

Combustible: gasolina

Potencia: 5.2 hp

Potencia: 3,8 kW

Tipo de eje: Clave

Posición del eje: horizontal

Rotación del eje: sentido antihorario

Velocidad del eje: 3000 rpm

## Rendimiento

Ciclo de trabajo: cuatro tiempos

Cilindrada: 196 cm<sup>3</sup>

Número de cilindros: 1

Refrigeración: aire

Diámetro del pistón: 68 mm

Carrera: 54 mm

Capacidad del depósito de combustible: 3,6 l

Volumen de aceite del cárter: 0,6 l

Consumo de combustible: uno.9 l/h

Consumo específico de combustible: 395 g/kWh

Tipo de arranque: Manual

## General

Nivel de ruido: 70 dB

Dimensiones : 312x376x335 mm

Peso: 16 kg

Diferencias de modelo: Modelo G200F - arranque manual Modelo G200FD - arranque eléctrico Modelo G200FB - Arrancador de retroceso, engranaje reductor (embrague) Modelo G200FC - Arrancador de retroceso, engranaje reductor (cadena) Modelo G200FDB - Arrancador eléctrico, engranaje reductor (embrague) Modelo G200FDC - Arrancador eléctrico, engranaje reductor (cadena) Reductor (Embrague) Modelo G200FDC - Arrancador eléctrico, Reductor (Cadena) Reductor (Embrague) Modelo G200FDC - Arrancador eléctrico, Reductor (Cadena)