

Amplificador Bosch LBB-1930/20

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propósito: concierto / informativo

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 50 - 20000 Hz / +1,-3dB /

Potencia por canal (8): 120W

Potencia por canal (100/70V): 120W / 120W /

Relación señal/ruido (principal): 90 dB

Armónica distorsión: 1 %

Sensibilidad / impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 1000 mV/20 k

Salida de preamplificador: 1000 mV

Conectores

Al amplificador (principal): XLR / abrazaderas /

Disparador: 3 piezas

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acústico: 2 uds

XLR (balanceado): 2 piezas

Panel frontal: indicadores

Características y capacidades

Ms: conexión directa (By-pass/Directo) emergenciaAlerta

General

Potencia de salida: 1 pc

Fuente de alimentación: interna/externa

Consumo de energía : 274 W

Dimensión de montaje: 2U

Dimensiones (WxDxH): 430x370x100 mm

Peso: 10,5 kg