

# Cargador de batera Extra Digital BC900

Ranuras de carga: 4 piezas

Bateras

Tipos compatibles: Ni-CdNi-MhLi-Ion

Tamaos: R22 (Corona)

Caractersticas

Indicacin de operacin: pantalla

Canales de carga independientes: 4 pcs

Corriente de carga mnima: 50mA

Corriente de carga mxima: 200mA

Corriente de carga (todos los canales): 200 mA

Nmero de ajustes: 5 piezas

Carga por goteo

Corriente de descarga mnima: 50mA

Descarga mxima corriente: 200 mA

Funciones: Medicin de capacidadProteccin de sobrecargaPredescargaRecuperacin de capacidadResidual Verificacin de capacidadVerificacin de polaridadDeteccin de fallasProteccin anti-voltajesobrecalentamiento

General

Dimensiones (HxWxD): 120x100x32mm