

Amplificador Quad QC 24P

Tipo de dispositivo: preamplificador

Base de elemento: tubo

Tipo de lubricante: 6111

Configuración del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 5 – 50000 Hz / - 0,5 dB /

Distorsión armónica: 0,2 %

Conectores

Entradas: Fono

RCA: 6 pares

Salidas de preamplificador: /2 pares RCA/

REC (en el dispositivo de grabación): 2 par

Funciones y características

Ajustes: ajuste de nivel

Opcional: Etapa de fono MM Etapa de fono MS Conexión de altavoz adicional

General

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 220x300x90 mm

Peso: 5 kg