

Amplificador Apart CONCEPT1T

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Propósito: informativo

Base del elemento: transistor

Ajustes del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 40000 Hz

Potencia por canal (100/70V): 60 W

Relación señal/ruido: 100 dB

Factor de amortiguamiento: 100

Factor de distorsión armónica: 0.05 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 300mV15k

Salida REC: 1k

Salida de pre-índice: 1 k

Conectores

Entradas: EuroblockRS-232entrada de control (IR)

RCA: 5 pares

Salidas de preamplificador:

Acústica: 2 piezas / Euroblock /

REC (a grabadora): 1 par

Panel frontal: pantallaentrada de audio/miniconector (3.5 mm) /

Características y características

Ajustes: ajuste de gravesajuste de agudosajuste de nivel

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 170 W

Dimensiones de instalación: 2U

Dimensiones (WxDxH): 430x330x88 mm

Peso: 8,2 kg