

# Amplificador Line Magnetic LM-211IA

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base de elemento: tubo

Tipo de Impara: 12AX7, 12BH7, EL34

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 50000 Hz / - 1.5dB /

Potencia por canal (8): 15W / modo triodo, 32W modo ultralinear /

Potencia por canal (4): 15W / en modo triodo, 32W - ultralinear 21 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Línea de entrada: 220mV100k

Conectores

RCA : 4 pares

Acústica: 2 piezas

Panel frontal: indicadores

Características y capacidades

Ajustes: Ajuste de nivel

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 230 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 373x345x192 mm

Peso: 19,6 kg

6 kg

6 kg