Amplificador Line Magnetic LM-512CA

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: 6KZ8, 6922, 22DE4

Parmetros del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 15 - 30000 Hz

Relacin seal/ruido: 90 dB Distorsin armnica: 0,5 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 500 mV100 k

Entrada de Inea: 250mV100k Salida de previo: 2000mV 0.6 k

Conectores RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 2 piezas

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

XLR (balanceado): 2 piezas Caractersticas y caractersticas

Ajustes: ajuste de nivel

Opciones: conexin de altavoces adicionales

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: interna Consumo de energa: 45 W

Dimensiones (WxDxH): 430x383x196 mm

Peso: 19 kg potencia: 45 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 430x383x196 mm

Peso: 19 kg potencia: 45 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 430x383x196 mm

Peso: 19 kg