

Amplificador Line Magnetic LM-513PA

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: 12AX7, 310A, 300V,845

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 1

Rango de frecuencia: 15 - 35000 Hz

Potencia por canal (8): 160W / máximo /

Señal a ruido relación (Principal): 87 dB

THM: 1 %

Sensibilidad/impedancia de canal

Entrada XLR balanceada: 1000 mV 600 k

Line-in: 1000 mV100 k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

A la acústica: 1 pieza

Panel frontal: indicadores

Características y capacidades

Ms: Conexión directa(By-pass/Directo)

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 600 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 447x497x347 mm

Peso: 73 kg