

# Amplificador de coche Excursion HXA-85

Clase: A/B

Nmero de canales: 4

Nom. potencia del canal (a 2 ohmios): 200W

Nom. potencia del canal (a 4 ohmios): 125W

Puenteado: 2 x 400W / a 4 ohmios /

Ajuste de resistencia

Potencia mxima: 1600W

Resistencia mxima : 4 ohmios

Rango de frecuencia: 15 - 25000 Hz

Relacin seal/ruido: 80 dB

Funciones: Filtro de paso bajo (LPF); Filtro de paso alto (HPF)

Clasificacin del fusible: 100 A / 1 pieza /

Dimensiones: 140x54x355 mm