

# Amplificador Anthem MCA 325

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 3

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 225 W

Potencia por canal (4): 400W

Potencia por canal (2): 600 W

Relación señal/ruido (principal): 120 dB

Factor de amortiguación: 300

Factor de distorsión armónica: 0.015 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 1500mV15k

Entrada de línea: 1500mV10k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Disparador: 1 pieza

Acústica: 2 piezas

Salida de disparo: 1 pieza

Funciones y características

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo)Apagado automático

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía : 750 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 438x460x169 mm

Peso : 19,5 kg

5kg

5kg