

Amplificador Apart MA65

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Propósito: informativo

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 1

Rango de frecuencia: 60 - 18000 Hz

Potencia por canal (8): 65W

Potencia por canal (100/70V): 65W / 65W /

Relación señal/ruido: 77 dB

Factor de distorsión armónica: 0.5 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Salida REC: 1000mV

Salida previo: 350mV

Conectores

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 2 pares

XLR (balanceado): 3 piezas

Disparador: 1 pieza

Salidas: Preamplificador (Preamplificador)

Para acústica: 1 pc

REC (para dispositivo de grabación): 1 par

Panel frontal: indicadores toma de entrada de audio / TRS /

Funciones y características

Ajustes: Ajuste de graves Ajuste de agudos Ajuste de ganancia de entrada

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Direct) Limitador

General

Alimentación en bloque: interna/externa

Dimensiones (AnxPrxAI): 272x286x88 mm

Peso: 6,4 kg

Características y capacidades adicionales del amplificador: Par de conectores de entrada TRS

Conector de entrada DIN