

Amplificador Apart MA125

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Propósito: informativo

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 1

Rango de frecuencia: 40 - 22000 Hz

Potencia por canal (8): 125 W

Potencia por canal (100/70V): 125W / 125W /

Potencia por canal (50 /25 V): 125 W

Relación señal/ruido: 70 dB

Distorsión armónica : 0.5 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Salida REC: 1000mV

Salida previo: 350mV

Conectores

Entradas: Euroblock / 2 uds. /

Por amplificador (principal): RCA

RCA: 3 par

XLR (balanceado): 4 piezas

Disparador: 1 pieza

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acústico: 1 pc

REC (al dispositivo de grabación): 1 par

Panel frontal: indicador de estado de entrada de audio / TRS /

Funciones y características

Ajustes: Ajuste de graves Ajuste de agudos Ajuste de sensibilidad de entrada Ajuste de nivel

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Direct) limitador

General

Fuente de alimentación: interna/externa

Dimensión de montaje: 2U

Dimensiones (AnxPrxAI): 483x230x88mm

Peso: 9 kg

Conector DIN Par de conectores de entrada TRS Conector de entrada DIN Par de conectores de entrada TRS Conector de entrada DIN