

Amplificador Apart MA247

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Propósito: informativo

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 6

Rango de frecuencia: 40 - 25000 Hz

Potencia por canal (4): 240W

Potencia por canal (100/70V): 240W / 240W /

Relación señal/ruido: 65 dB

Distorsión armónica: 0,3 %

Conectores

Entradas: Euroblock / 5 uds /

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 3 pares

Disparador: 1 pieza

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp)

Para acústica: 6 piezas

REC (para dispositivo de grabación): 1 par

Salida de disparo: 6 piezas

Panel frontal: Indicadores Toma de entrada de audio / TRS /

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de sensibilidad de entrada ajuste de nivel

Opcional: Conexión Directa (By-pass/Directa) Limitador Alarma

General

Fuente de alimentación: interna/externa

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x360x88 mm

Peso: 13,6 kg

Funciones y características adicionales amplificador: conector de entrada RJ-45 Conector de entrada RJ-45 Conector de entrada RJ-45 Conector de entrada RJ-45