

Amplificador PS Audio BHK Signature 300

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: 6922

Parámetros del amplificador

Número de canales: 1

Rango de frecuencia: 10 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 300 W

Potencia por canal (4): 600W

Potencia por canal (2): 1000 W

Factor de distorsión armónica: 0.1 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 100 k

Entrada de línea: 50 k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Disparador: 1 pieza

Para acústica: 2 piezas

Características y capacidades

Opcional: Conexión directa (By-pass/Direct) Conexión de altavoz adicional Bicableado

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 1600 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 434x356x221 mm

Peso: 37 kg

potencia: 1600 W

Dimensiones (AnxPrxAl): 434x356x221 mm

Peso: 37kg

potencia: 1600 W

Dimensiones (AnxPrxAl): 434x356x221 mm

Peso: 37kg