

Amplificador Rotel A14

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 – 100000 Hz / $\pm 0,5$ dB /

Potencia por canal (8): 80W

Señal/ruido : 100 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/MC): 90 dB

Factor de amortiguamiento: 220

Factor de distorsión armónica: 0.03%

Canales Sensibilidad / Impedancia

Entrada de línea: 230mV/24k

Fono MM/MC: 3.4 mV/47 k

Salida de previo: 1200 mV/470 k

Conectores

Entradas: Fono USB Bcoaxial S/P-DIF / 2 piezas / óptico / 2 piezas / RS-232 entrada de control (IR)

RCA: 4 par

Salidas de preamplificador:

Para acústica : 4 piezas

Salida de disparador: 2 piezas

Para auriculares: 3.5 mm (miniconector)

Panel frontal: pantalla entrada de audio/USB tipo A/salida de auriculares

Características y características

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de balance ajuste de nivel

Avanzado: conexión directa (By-pass / Directo) Etapa fonográfica MM conectando un altavoz

adicional Cableado doble controlando dispositivos externos Bluetooth

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 280W

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (WxDxH): 430x345x93 mm

Peso: 8,2 kg

2 kg

2 kg