

Generador Pramac P11000 230V

Combustible: disel

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 10 kW

Potencia mxima: 10,8 kW

Alternador: snrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Yanmar 3TNV70-HGE

Cilindrada motor: 854 cm

Potencia: 21,5 CV

Tipo de arranque: Arranque elctrico

Consumo de combustible: 3,97 l/h / al 100 % de carga, 3,05 l/h al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 24 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 6,05 h / al 100 % de carga, 7.87 horas al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: liquido

Caractersticas y capacidades

Funciones: Contador de horas Voltmetro

Total

Nmero de tomas (220/380V): 3 uds

Cubierta acstica

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 96 dB

Dimensiones: 1400x650x975 mm

Peso: 325 kg

Modificaciones del modelo: Modelo P11000 de 230 V: voltaje de salida de 220 V Modelo P11000 de 400 V: voltaje de salida de 380 V Modelo P11000 de 230 V - Salida de 220 V Modelo P11000 de 400 V - Salida de 380 V Modelo P11000 de 230 V - Salida de 220 V Modelo P11000 de 400 V - Salida de 380 V