

Amplificador Yamaha PX3

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propósito: concierto

Elemento base: transistor

Ajustes del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 300W

Potencia por canal (4): 500W

Potencia por canal (2): 300 W

Relación señal/ruido (principal): 100 dB

Distorsión armónica: 0,3 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada principal: 20 k

Conectores

Al amplificador (principal): XLR/Jack

Salidas: Jack (6.35 mm) / 2 piezas / Speakon / 2 piezas /

Acústica: 2 piezas

Panel frontal: pantalla indicadores

Características y características

Ajustes: Ajuste de nivel

Avanzado: directo conexión (By-pass/Directo) limitador

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 160W

Dimensiones de instalación: 2U

Dimensiones (AnxPrxAI): 480x388x88 mm

Peso: 6,9 kg

9 kg

9 kg