

Motor Weima WM190FE-S

Parámetros

Combustible: gasolina

Potencia: 16 hp

Potencia: 11,8 kW

Tipo de eje: Clave

Posición del eje: horizontal

Velocidad del eje: 3600 rpm

Diámetro del eje : 25 mm

Características

Ciclo de trabajo: cuatro tiempos

Cilindrada: 420 cm³

Número de cilindros: 1

Refrigeración: aire

Diámetro : 90 mm

Recorrido del pistón: 66 mm

Capacidad del depósito de combustible: 6,5 l

Volumen de aceite del cárter: 1.6 l

Consumo específico de combustible: 374 g/kWh

Tipo de arranque: arrancador eléctrico

Características y características

Funciones: Fusible del circuito de alimentación

General

Dimensiones: 490x430x530 mm

Peso: 35 kg

Diferencias de modelo: Modelo WM190F-S - arranque manual Modelo WM190F-L - arranque manual, engranaje reductor Modelo WM190FE-S - arranque eléctrico Modelo WM190FE-L - arranque eléctrico, reductor