

Motor Weima WM178F

Parámetros

Combustible: diesel

Potencia: 5.9 hp

Potencia: 4,4 kW

Tipo de eje: estriado

Posición del eje: horizontal

Rotación del eje: sentido antihorario

Velocidad del eje: 3600 rpm

Diámetro del eje: 25 mm

Características

Ciclo de trabajo: cuatro tiempos

Cilindrada: 305 cm³

Número de cilindros: 1

Refrigeración: aire

Diámetro del pistón: 78 mm

Carrera del pistón: 64 mm

Volumen del depósito de combustible: 3,5 l

Volumen de aceite del cárter: 1 l

Consumo específico de combustible: 285 g/kWh

Tipo de arranque: manual

General

Dimensiones: 480x440x520 mm

Peso: 33 kg

Diferencias de modelo: Modelo WM178F - arranque manual Modelo WM178F-S - arranque manual, engranaje reductor Modelo WM178FE - arranque eléctrico Modelo WM178FE-S - arranque eléctrico, engranaje reductor